

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»**

Направление подготовки/специальность: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Наименование образовательной программы: Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очная

**Оценочные материалы
по дисциплине
Метрология и информационно-измерительная техника**

**Москва
2024**

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

Разработчик

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Серов Н.А.
	Идентификатор	R708da564-SerovNA-06ab7859

Н.А. Серов

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной
программы

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Шестопалова Т.А.
	Идентификатор	Rca486bb1-ShestopalovaTA-2b9205

Т.А.
Шестопалова

Заведующий
выпускающей
кафедрой

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Шестопалова Т.А.
	Идентификатор	Rca486bb1-ShestopalovaTA-2b9205

Т.А.
Шестопалова

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Оценочные материалы по дисциплине предназначены для оценки: достижения обучающимися запланированных результатов обучения по дисциплине, этапа формирования запланированных компетенций и уровня освоения дисциплины.

Оценочные материалы по дисциплине включают оценочные средства для проведения мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Формируемые у обучающегося компетенции:

1. ОПК-7 Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин применительно к объектам профессиональной деятельности

ИД-1 Выбирает средства измерения, проводит измерения электрических и неэлектрических величин, обрабатывает результаты измерений и оценивает их погрешность

и включает:

для текущего контроля успеваемости:

Форма реализации: Проверка задания

1. Контрольное задание 1 (Контрольная работа)
2. Контрольное задание 2 (Контрольная работа)
3. Контрольное задание 3 (Контрольная работа)
4. Контрольное задание 4 (Контрольная работа)

Форма реализации: Смешанная форма

1. Защита лабораторной работы 1 (Коллоквиум)
2. Защита лабораторной работы 13 (Коллоквиум)
3. Защита лабораторной работы 5 (Коллоквиум)
4. Защита лабораторной работы 6 (Коллоквиум)

БРС дисциплины

4 семестр

Раздел дисциплины	Веса контрольных мероприятий, %								
	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4	КМ-5	КМ-6	КМ-7	КМ-8
	Срок КМ:	4	8	12	16	11	13	14	15
Общие понятия метрологии. Термины и определения. Погрешности измерений.									
Общие понятия метрологии. Термины и определения. Погрешности измерений.	+					+			
Общая характеристика аналоговых электроизмерительных устройств									
Общая характеристика аналоговых электроизмерительных устройств			+				+		
Общая характеристика цифровых электроизмерительных устройств									

Общая характеристика цифровых электроизмерительных устройств		+				+		
Измерение токов и напряжений								
Измерение токов и напряжений			+				+	
Измерение параметров цепей постоянного и переменного тока								
Измерение параметров цепей постоянного и переменного тока			+				+	
Измерение мощности и энергии								
Измерение мощности и энергии			+				+	
Исследование формы сигналов								
Исследование формы сигналов				+				+
Измерение частоты и угла сдвига фаз								
Измерение частоты и угла сдвига фаз				+				+
Вес КМ:	15	10	10	10	15	10	15	15

\$Общая часть/Для промежуточной аттестации\$

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

I. Оценочные средства для оценки запланированных результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Индекс компетенции	Индикатор	Запланированные результаты обучения по дисциплине	Контрольная точка
ОПК-7	ИД-1 _{ОПК-7} Выбирает средства измерения, проводит измерения электрических и неэлектрических величин, обрабатывает результаты измерений и оценивает их погрешность	Знать: погрешности измерений, классификация, формы нормирования, способы оценки погрешностей измерений общую характеристику, принцип действия, конструкцию аналоговых и цифровых электроизмерительных устройств методы и особенности измерения электрических и неэлектрических физических величин Уметь: эксплуатировать средства измерений в соответствии с их назначением и техническими характеристиками производить выбор средств измерений в зависимости от характеристик	Контрольное задание 1 (Контрольная работа) Контрольное задание 2 (Контрольная работа) Контрольное задание 3 (Контрольная работа) Контрольное задание 4 (Контрольная работа) Защита лабораторной работы 1 (Коллоквиум) Защита лабораторной работы 5 (Коллоквиум) Защита лабораторной работы 6 (Коллоквиум) Защита лабораторной работы 13 (Коллоквиум)

		исследуемых величин оценивать погрешности результатов измерений	
--	--	---	--

II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания

КМ-1. Контрольное задание 1

Формы реализации: Проверка задания

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 15

Процедура проведения контрольного мероприятия: Контрольное мероприятие предназначено для оценки достижения обучающимися части запланированных результатов обучения по дисциплине и этапа формирования запланированной компетенции. Проверка выполняется в течении 5 дней с момента сдачи работы студентом.

Краткое содержание задания:

Контрольное мероприятие направлено на оценку освоения компетенций по вопросам, связанным с темой “Основные понятия теоретической метрологии”.

Индивидуальное задание состоит из трех вопросов на знания и одного вопроса на умения.

Контрольные вопросы/задания:

Знать: погрешности измерений, классификация, формы нормирования, способы оценки погрешностей измерений	1.Что такое приведенная погрешность? 2.Чем различаются диапазон показаний и диапазон измерений? 3.Что такое нормирующее значение?				
Уметь: оценивать погрешности результатов измерений	1.Найти предельно-допустимые погрешности для измерительного прибора				
	Класс точности	Диапазон показаний	Показание	Предельно-допустимое значение основной абсолютной погрешности	Предельно-допустимое значение основной относительной погрешности
	1,0/0,5	100В	50В		
2. Вольтметром класса точности A с диапазоном показаний B и входным сопротивлением C проводится измерение напряжения. Сопротивление источника сигнала лежит в диапазоне от 0 до D . Температура воздуха может быть от +20°C до E °C. Температурная погрешность вольтметра равна половине основной на каждые 10°C. Показание вольтметра равно F . Представить результат измерения с вероятностью $P=1$.					
Исходные данные в задании:					
A	B	C	D	E	F
0,5	10В	20кОм	1кОм	+60град	5В

	3. Вольтметром класса точности A с диапазоном показаний B и входным сопротивлением C проводится измерение напряжения. Сопротивление источника сигнала лежит в диапазоне от 0 до D. Температура воздуха может быть от +20°C до E °C. Температурная погрешность вольтметра равна половине основной на каждые 10°C. Показание вольтметра равно F. Представить результат измерения с вероятностью $P=1$. Исходные данные в задании: <table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr><tr><td>0,1</td><td>15В</td><td>500кОм</td><td>1кОм</td><td>+50град</td><td>3В</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	0,1	15В	500кОм	1кОм	+50град	3В
A	B	C	D	E	F								
0,1	15В	500кОм	1кОм	+50град	3В								

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: Все ответы верные и точные.

Незначительные погрешности в представлении результатов

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75

Описание характеристики выполнения знания: Один из ответов неверный.

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Два ответа неверные.

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: 3 и более ответов неверные.

КМ-2. Контрольное задание 2

Формы реализации: Проверка задания

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 10

Процедура проведения контрольного мероприятия: Контрольное мероприятие предназначено для оценки достижения обучающимися части запланированных результатов обучения по дисциплине и этапа формирования запланированной компетенции. Проверка выполняется в течении 5 дней с момента сдачи работы студентом. Студенты письменно решают два индивидуальных контрольных задания на практические навыки. При оформлении требуется привести теоретическое обоснование выбранного варианта решения.

Краткое содержание задания:

Контрольное мероприятие направлено на оценку освоения компетенций по вопросам, связанным с темой “Прямые и косвенные измерения”.

Задание Кз1-Н. Задание на прямое измерение с однократным наблюдением с использованием аналоговых и цифровых средств измерений.

Задание Кз2-Н. Задание на косвенное измерение с однократным наблюдением с использованием аналоговых и цифровых средств измерений.

Ответы записываются в установленной форме.

Контрольные вопросы/задания:

Знать: общую характеристику, принцип действия, конструкцию аналоговых и цифровых электроизмерительных устройств	1.Что такое косвенное измерение? 2.Нужно ли проводить расчет результата при прямом измерении? 3.Нужно ли проводить расчет результата при косвенном измерении? 4.Как связана точность результата с измеряемыми величинами при прямом и косвенном измерении?
Уметь: производить выбор средств измерений в зависимости от характеристик исследуемых величин	1.Задание Кз1-2. измерение напряжения Дано: $V: U_k=10 \text{ В}; 0,02 / 0,005; U_x=2 \text{ В};$ $\delta_{д,т} = (0,02/0,01) \% / 10^\circ\text{C}; \delta_{д,Ус} = (0,02/0,005) \% / 10\%U_c;$ Группа СИ - 3; $R_{вх}=1\text{МОм}; R_{вых}=0-100 \text{ Ом}$ Найти: а) $U_{изм}; \Delta_{п,в}; \Delta_{п,н}; P_d = 1;$ б) $U_{изм,попр}; \Delta_{п}; P_d = 1;$ 2.Задание Кз1-3. измерение тока Дано: $A: I_k=10 \text{ А}; \alpha_k=50 \text{ дел}; \alpha_{отс}=45,6; \gamma=1,5; \gamma_{д,т}=0,5\%/10^\circ\text{C};$ Группа СИ - 4; $R_A=1 \text{ Ом}; R_{вых}=0-100 \text{ Ом}$ Найти: а) $I_{изм}; \Delta_{п,в}; \Delta_{п,н}; P_d = 1;$ б) $I_{изм,попр}; \Delta_{п}; P_d = 1;$ 3.Задание Кз1-4. измерение напряжения Дано: $V: U_k=30 \text{ В}; \gamma=0,2; \alpha_k=60 \text{ дел}; \alpha_{отс}=52,4; \gamma_{д,т}=0,2\%/10^\circ\text{C};$ Группа СИ - 3; $R_{вх}=50 \text{ кОм}; R_{вых}=(0-0,15) \text{ кОм}$ Найти: а) $U_{изм}; \Delta_{п,в}; \Delta_{п,н}; P_d = 1;$ б) $U_{изм,попр}; \Delta_{п}; P_d = 1;$

Описание шкалы оценивания:*Оценка: 5**Нижний порог выполнения задания в процентах: 90**Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно**Оценка: 4**Нижний порог выполнения задания в процентах: 75**Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач**Оценка: 3**Нижний порог выполнения задания в процентах: 50**Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено**Оценка: 2**Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено***КМ-3. Контрольное задание 3****Формы реализации:** Проверка задания**Тип контрольного мероприятия:** Контрольная работа**Вес контрольного мероприятия в БРС:** 10**Процедура проведения контрольного мероприятия:** Контрольное мероприятие предназначено для оценки достижения обучающимися части запланированных результатов

обучения по дисциплине и этапа формирования запланированной компетенции. Проверка выполняется в течении 5 дней с момента сдачи работы студентом.

Краткое содержание задания:

Контрольное мероприятие направлено на оценку освоения компетенций по вопросам, связанным с темой “Аналоговые измерительные приборы”.

Индивидуальное задание состоит из двух вопросов на знания и одного вопроса на умения.

Контрольные вопросы/задания:

Знать: методы и особенности измерения электрических и неэлектрических физических величин	1.Какой системы используется электромеханический измерительный механизм как составная часть электронного аналогового измерительного прибора? 2.Какие основные метрологические характеристики электронного вольтметра амплитудного значения? 3.Какому значению измеряемого сигнала пропорциональны показания электронного вольтметра среднеквадратического значения?
--	---

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто, выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-4. Контрольное задание 4

Формы реализации: Проверка задания

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 10

Процедура проведения контрольного мероприятия: Контрольное мероприятие предназначено для оценки достижения обучающимися части запланированных результатов обучения по дисциплине и этапа формирования запланированной компетенции. Проверка выполняется в течении 5 дней с момента сдачи работы студентом.

Краткое содержание задания:

Основные метрологические характеристики электронно-лучевых осциллографов и цифровых осциллографов.


Цифровые измерительные приборы.

Контрольные вопросы/задания:

Уметь: эксплуатировать средства измерений в соответствии с их назначением и техническими характеристиками

1. На входе вертикального отклонения Y ЭЛО действует синусоидальное напряжение.

На входе горизонтального отклонения ЭЛО действует напряжение, представленное в задании. Генератор развертки ЭЛО выключен. Найти изображение на экране ЭЛО.



2. Проводим при нормальных условиях поверку цифрового вольтметра класса точности **2,0/1,0**. Результаты испытаний цифрового вольтметра в контрольных точках диапазона измерений приведены в таблице.

Принять решение о годности прибора к дальнейшей эксплуатации – **Годен/Не годен**

Контрольные точки диапазона измерений, В	0,000	7,500	15,000	22,500	30,000
Действительное значение измеряемой величины, В	0,221	7,479	15,219	23,076	30,534
Абсолютные погрешности, В					

Вывод:

3. Проводим при нормальных условиях поверку цифрового вольтметра класса точности **2,5/1,5**. Результаты испытаний цифрового вольтметра в контрольных точках диапазона измерений приведены в таблице.

Принять решение о годности прибора к дальнейшей эксплуатации – **Годен/Не годен**

Контрольные точки диапазона измерений, В	0,000	5,000	10,000	15,000	20,000
Действительное значение измеряемой величины, В	0,171	5,283	9,739	14,781	19,689
Абсолютные погрешности, В					

	погрешности, В					
	Вывод:					

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-5. Защита лабораторной работы 1

Формы реализации: Смешанная форма

Тип контрольного мероприятия: Коллоквиум

Вес контрольного мероприятия в БРС: 15

Процедура проведения контрольного мероприятия: Студенты выполняют индивидуальное задание по лабораторной работе "№1. Измерение напряжений". На основании полученных экспериментальных данных подготавливается и предоставляется на защиту отчет о выполнении работы. В рамках защиты оценивается правильность полученных результатов, корректность записи ответов и выводов. Кроме того, оценивается полнота ответов на теоретические и практические вопросы. Защита проводится одним преподавателем. Время защиты составляет не более 15 минут на одного человека. На защиту представляется выполненный индивидуальный отчет.

Краткое содержание задания:

Лабораторная работа 1.

Вопросы, задания.

1. Принцип действия электронных аналоговых вольтметров переменного напряжения.

2. Дан вольтметр со шкалой 0 – 30 В, класс 1,0. Найти погрешности основную предельно-допустимую абсолютную и основную предельно-допустимую относительную измерения $U = 25$ В?

Дан вольтметр со шкалой 0 – 200 В, класс 0,5/0,2. Найти погрешности основную предельно-допустимую абсолютную и основную предельно-допустимую относительную измерения $U = 100$ В?

Контрольные вопросы/задания:

Знать: погрешности измерений, классификация, формы нормирования, способы оценки	1. Почему форма сигнала влияет на результат измерения выпрямительных приборов? 2. Каким значениям переменного сигнала
---	--

погрешностей измерений

Уметь: оценивать погрешности результатов измерений

пропорциональны показания электромагнитных приборов?

3. Когда необходимо учитывать и дополнительные погрешности?

Измеряется напряжение переменного тока

схема эксперимента

отсчитанное значение

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Параметры источника сигнала (объекта):

эквивалентная схема объекта

формы сигнала: синусоида

Отсчитанное по шкале значение $U_{\text{отс}} = 12,359 \text{ мВ}$.

Цифровой мультиметр отечественного производства:

- предназначен для измерений синусоидальных напряжений;
- непосредственно реагирует на амплитудное значение (АЗ) напряжения;
- класс точности 0,2/0,1;
- предел измерений $U_{\text{н}} = 20 \text{ мВ}$;
- длина шкалы ~ 20000 ;
- максимальное число, отображаемое дисплеем
- нормальный диапазон частот $\Delta F_{\text{ном}} = (50 \dots 200 \cdot 10^6) \text{ Гц}$;
- рабочий диапазон частот $\Delta F_{\text{р.д.}} = (20 \dots 10^6) \text{ Гц}$;
- коэффициент амплитуды $k_{\text{а.р.}} = 5$;
- нормальный диапазон температур $\Delta \theta_{\text{ном}} = (20 \pm 2) ^\circ\text{C}$;
- рабочий диапазон температур $\Delta \theta_{\text{р.д.}} = (-20 \dots +35) ^\circ\text{C}$;
- температурный коэффициент влияния $k_{\theta} = \Delta_{\text{в.д.}}/10 \text{ В}/^\circ\text{C}$;
- значение сопротивления $R_{\text{в}} = 10 \text{ МОм}$;
- значение емкости $C_{\text{в}} \leq 50 \text{ пФ}$;

Параметры окружающей среды:

- диапазон возможных температур $\Delta \theta_{\text{ок}} = (-10 \dots 35) ^\circ\text{C}$;
- другие влияющие величины не принимаются в расчёт.

ЗАДАНИЕ:

Используя метод наихудшего случая (МНС), измерить и записать результат измерения синусоидального напряжения.

1.

Измеряется напряжение переменного тока

схема эксперимента

шкала прибора

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Параметры источника сигнала (объекта):

эквивалентная схема объекта

формы сигнала: синусоида

Отсчитанное по шкале значение $U_{\text{отс}} = 12,0 \pm 0,5 \text{ дел.}$

Вольтметр электронный:

- предназначен для измерений как синусоидальных, так и *нелинейных* напряжений;
- класс точности 2,5;
- предел измерений $U_{\text{н}} = 150 \text{ В}$;
- цена деления шкалы ЦДШ (по шкале) В/дел;
- коэффициент амплитуды $k_{\text{а.р.}} = 3$;
- нормальный диапазон частот $\Delta F_{\text{ном}} = (50 \dots 1 \cdot 10^6) \text{ Гц}$;
- рабочий диапазон частот $\Delta F_{\text{р.д.}} = (20 \dots 5 \cdot 10^6) \text{ Гц}$;
- нормальный диапазон температур $\Delta \theta_{\text{ном}} = (20 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- рабочий диапазон температур $\Delta \theta_{\text{р.д.}} = (0 \dots +35) ^\circ\text{C}$;
- температурный коэффициент влияния $k_{\theta} = \Delta_{\text{в.д.}}/10 \text{ В}/^\circ\text{C}$;
- значение сопротивления $R_{\text{в}} = 1 \text{ МОм}$;
- значение емкости $C_{\text{в}} \leq 50 \text{ пФ}$;



Параметры окружающей среды:

- диапазон возможных температур $\Delta \theta_{\text{ок}} = (0 \dots 25) ^\circ\text{C}$;
- другие влияющие величины не принимаются в расчёт.

ЗАДАНИЕ:

Используя метод наихудшего случая (МНС), измерить и записать результат измерения синусоидального напряжения.

2.

	Измеряется напряжение переменного тока   ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:   Параметры источника сигнала (объекта): - значения сопротивлений: $R_0 = \infty, R_L = 1 \text{ кОм}$; - частота генерируемого сигнала $f = 30 \text{ кГц}$. Отсчитанное по шкале значение $U_{\text{отс}} = 20,0 \text{ мВ}, \Delta U_{\text{отс}} = \pm 0,5 \text{ дел. шкалы}$ Милливольтметр электронный: - предназначен для измерений синусоидальных напряжений; - непосредственно измеряет (реагирует на) амплитудное значение напряжения; - класс точности 1,5; - диапазон измерений $\Delta U_{\text{изм}} = (0 \dots 30) \text{ мВ}$; - цена деления ЦД = (подсчитать по шкале) мВ/дел; - нормальный диапазон частот $\Delta F_{\text{ном}} = (50 \dots 1 \cdot 10^6) \text{ Гц}$; - рабочий диапазон частот $\Delta F_{\text{раб}} = (20 \dots 5 \cdot 10^6) \text{ Гц}$; - коэффициент амплитуды $k_{\text{A}} = 1,41$; - нормальный диапазон температур $\Delta \theta_{\text{ном}} = (20 \pm 5) ^\circ\text{C}$; - рабочий диапазон температур $\Delta \theta_{\text{раб}} = (0 \dots +35) ^\circ\text{C}$; - температурный коэффициент календы $K_{\text{отс}} = \Delta U_{\text{отс}} / 10 \text{ В} \cdot ^\circ\text{C}$; - значение сопротивления $R_{\text{вх}} = 1 \text{ МОм}$; - значение ёмкости $C_{\text{вх}} \leq 50 \text{ пФ}$. Параметры окружающей среды: - диапазон возможных температур $\Delta \theta_{\text{окр}} = (0 \dots 35) ^\circ\text{C}$; - другие влияющие величины не принимаются в расчёт. ЗАДАНИЕ: Используя метод наислучайного случая (МНС), измерить и записать результат измерения синусоидального напряжения. 3.
--	--

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто, выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-6. Защита лабораторной работы 5

Формы реализации: Смешанная форма

Тип контрольного мероприятия: Коллоквиум

Вес контрольного мероприятия в БРС: 10

Процедура проведения контрольного мероприятия: Студенты выполняют индивидуальное задание по лабораторной работе "№5.Измерение параметров пассивных компонентов". На основании полученных экспериментальных данных подготавливается и предоставляется на защиту отчет о выполнении работы. В рамках защиты оценивается правильность полученных результатов, корректность записи ответов и выводов. Кроме того, оценивается полнота ответов на теоретические и практические вопросы. Защита проводится одним преподавателем. Время защиты составляет не более 15 минут на одного человека. На защиту представляется выполненный индивидуальный отчет.

Краткое содержание задания:

Лабораторная работа 5.

Вопросы, задание.

- 1) Измерение параметров катушек индуктивности, схемы замещения; диаграммы токов и напряжений; погрешности.
- 2) Найти Z_{Σ} , Q_{Σ}

Контрольные вопросы/задания:

Знать: общую характеристику, принцип действия, конструкцию аналоговых и цифровых электроизмерительных устройств	1. При каких условиях значения R_s и R_p различаются по значению? 2. Что необходимо учитывать при измерении малых по значению сопротивлений? 3. Что необходимо учитывать при измерении малых по значению конденсаторов?
Уметь: производить выбор средств измерений в зависимости от характеристик исследуемых величин	1. Figure 1 Найти Z_{Σ} и $\operatorname{tg} \delta_{\Sigma}$ 2. Figure 2 Найти Z_{Σ} и $\operatorname{tg} \delta_{\Sigma}$ 3. Найти Z_{Σ}, Q_{Σ} и резонансную частоту ω_P при условии резонанса в ветви ($R_2 L_2 C_2$).

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-7. Защита лабораторной работы 6

Формы реализации: Смешанная форма

Тип контрольного мероприятия: Коллоквиум

Вес контрольного мероприятия в БРС: 15

Процедура проведения контрольного мероприятия: Студенты выполняют индивидуальное задание по лабораторной работе "№6.Осциллографы и их применение". На основании полученных экспериментальных данных подготавливается и предоставляется на защиту отчет о выполнении работы. В рамках защиты оценивается правильность полученных результатов, корректность записи ответов и выводов. Кроме того, оценивается полнота ответов на теоретические и практические вопросы. Защита проводится одним преподавателем. Время защиты составляет не более 15 минут на одного человека. На защиту представляется выполненный индивидуальный отчет.

Краткое содержание задания:

Лабораторная работа 6.

Вопросы, задания.

- 1) Устройство осциллографов, основные метрологические характеристики.
- 2) Особенности применения, оценка погрешностей результатов измерения.

Контрольные вопросы/задания:

Знать: методы и особенности измерения электрических и неэлектрических физических величин	1.Изображение на экране электроннолучевого осцилло-графа медленно перемещается в горизонтальном направлении слева направо. Укажите причину этого явления. 2.Какие источники погрешностей при измерении осциллографом мгновенных значений исследуемого сигнала? 3.Какие источники погрешностей при измерении осциллографом пеоида исследуемого сигнала?
--	--

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-8. Защита лабораторной работы 13

Формы реализации: Смешанная форма

Тип контрольного мероприятия: Коллоквиум

Вес контрольного мероприятия в БРС: 15

Процедура проведения контрольного мероприятия: Студенты выполняют индивидуальное задание по лабораторной работе "№13. Измерение частоты и периода". На основании полученных экспериментальных данных подготавливается и предоставляется на защиту отчет о выполнении работы. В рамках защиты оценивается правильность полученных результатов, корректность записи ответов и выводов. Кроме того, оценивается полнота ответов на теоретические и практические вопросы. Защита проводится одним преподавателем. Время защиты составляет не более 15 минут на одного человека. На защиту представляется выполненный индивидуальный отчет.

Краткое содержание задания:

Лабораторная работа 13.

Вопросы, задание.

- 1) Устройство цифровых частотомеров и периодометров, основные метрологические характеристики.
- 2) Особенности применения, оценка погрешностей результатов измерения.

Контрольные вопросы/задания:

Уметь: эксплуатировать средства измерений в соответствии с их назначением и техническими характеристиками	1. Определите максимально возможное значение абсолютной погрешности счета при измерении периода, если частота следования импульсов на выходе ГОЧ $f_0 = 10$ МГц. 2. ЦОУ частотомера имеет 7 декад. Выберите значение времени счета (из ряда: 0,001 с; 0,01 с; 0,1 с; 1 с; 10 с), которое обеспечит минимальную погрешность измерения частоты $f_x = 2$ МГц. 3. ЦОУ частотомера имеет 7 декад. Выберите значение множителя периода (из ряда: 1; 10; 100; 1000; 10000), которое обеспечит минимальную погрешность измерения периода $T_x = 20$ мс, если частота следования импульсов на выходе ГОЧ $f_0 = 10$ МГц.
---	--

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4 семестр

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Пример билета

Билета нет.

Процедура проведения

Оценка определяется по результатам успеваемости студента в течение семестра в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ» на основании семестровой составляющей.

1. Перечень компетенций/индикаторов и контрольных вопросов проверки результатов освоения дисциплины

1. Компетенция/Индикатор: ИД-1_{ОПК-7} Выбирает средства измерения, проводит измерения электрических и неэлектрических величин, обрабатывает результаты измерений и оценивает их погрешность

Вопросы, задания

1. Что такое абсолютная погрешность?
2. Что такое относительная погрешность?
3. Что такое приведенная погрешность?
4. Чем различаются диапазон показаний и диапазон измерений?
5. Что такое нормирующее значение?
6. Определение основной погрешности.
7. Определение дополнительной погрешности.
8. Что такое нормальные условия?
9. Что такое рабочие условия?
10. Определение класса точности средств измерений.
11. Какие технические средства относятся к средствам измерений?
12. Какие выводы делаются после проведения поверки измерений?
13. Как должны соотноситься показатели точности эталонного и поверяемого средств измерений?
14. Каковы правила округления значения погрешностей?
15. Что такое единство измерений?
16. Имеем два вольтметра:
 1. Кл.т. 1,0; диапазон показаний 0-30В;
 2. Кл.т. 0,5; диапазон показаний 0-150В.Измеряемый сигнал примерно 10В.
Какой вольтметр проведет более точные измерения?
17. Найти предельно-допустимые погрешности для измерительного прибора

Класс точности	Диапазон показаний	Показание	Предельно-допустимое значение основной абсолютной погрешности	Предельно-допустимое значение основной относительной погрешности
0,1	20В	10В		
1,0 по относит. погреш.	10В	5В		
0,2/0,1	100В	50В		

18. Вольтметром класса точности **A** с диапазоном показаний **B** и входным сопротивлением **C** проводится измерение напряжения. Сопротивление источника сигнала лежит в диапазоне от 0 до **D**. Температура воздуха может быть от +20°C до **E** °C. Температурная погрешность вольтметра равна половине основной на каждые 10°C. Показание вольтметра равно **F**. Представить результат измерения с вероятностью $P=1$.

Исходные данные в задании:

A	B	C	D	E	F
1,5	15В	50 кОм	5 кОм	+30град	10В

19. Вольтметром класса точности **A** с диапазоном показаний **B** и входным сопротивлением **C** проводится измерение напряжения. Сопротивление источника сигнала лежит в диапазоне от 0 до **D**. Температура воздуха может быть от +20°C до **E** °C. Температурная погрешность вольтметра равна половине основной на каждые 10°C. Показание вольтметра равно **F**. Представить результат измерения с вероятностью $P=1$.

Исходные данные в задании:

A	B	C	D	E	F
0,2	15В	20кОм	1кОм	+40град	10В

20. Вольтметром класса точности **A** с диапазоном показаний **B** и входным сопротивлением **C** проводится измерение напряжения. Сопротивление источника сигнала лежит в диапазоне от 0 до **D**. Температура воздуха может быть от +20°C до **E** °C. Температурная погрешность вольтметра равна половине основной на каждые 10°C. Показание вольтметра равно **F**. Представить результат измерения с вероятностью $P=1$.

Исходные данные в задании:

A	B	C	D	E	F
1,5	150В	50 кОм	1 кОм	+15град	100В

21. Что такое прямое измерение?

22. Что такое косвенное измерение?

23. Нужно ли проводить расчет результата при прямом измерении?

24. Нужно ли проводить расчет результата при косвенном измерении?

25. измерение P по $P=U^2/R$
Дано: $V: U_k=300 \text{ В};$ $0,1/0,05;$ $U_X=100 \text{ В};$
 $R: R_k=100 \text{ кОм};$ $0,05/0,02;$ $R_X=20 \text{ кОм};$
Найти: $P_{\text{изм}}; \Delta_{\text{п.о}}; \delta_{\text{п.о}}$

26. 2. Задача: измерение P по $P=I^2R$
Дано: $A: I_k=2 \text{ А};$ $1,5;$ $I_X=2 \text{ А};$
 $R: R_k=1000 \text{ Ом};$ $0,2;$ $R_X=500 \text{ Ом};$
Найти: $P_{\text{изм}}; \Delta_{\text{п.о}}; \delta_{\text{п.о}}$

27. 5. Задача: измерение R_X по $R_X=R_1 \parallel R_2$
Дано: $R: R_k=10 \text{ кОм};$ $\delta=0,2/0,1;$ $R_1=5 \text{ кОм};$
 $R: R_k=1 \text{ кОм};$ $\gamma=0,2;$ $R_2=0,5 \text{ кОм};$
Найти: $R_{\text{изм}}; \Delta_{\text{п.о}}; \delta_{\text{п.о}}$

6. Задача: измерение $\cos(\varphi)$ по $\cos(\varphi) = P/UI$


Дано: $V: U_k = 10 \text{ В}; 0,5/0,2; U_X = 5 \text{ В};$
 $A: I_k = 100 \text{ мА}; 1,0/0,5; I_X = 25 \text{ мА};$
 $P: P_k = 250 \text{ мВт}; 0,5/0,1; P_X = 75 \text{ мВт};$
 Найти: $\cos(\varphi)_{\text{изм}}; \Delta_{\text{п.о}}; \delta_{\text{п.о}}$

28.


29. Как повышается точность в цифровых измерительных приборах с микропроцессорами?

30. Структурная схема цифровых частотомеров.

31. На входе вертикального отклонения Y ЭЛО действует синусоидальное напряжение. На входе горизонтального отклонения ЭЛО действует напряжение, представленное в задании. Генератор развертки ЭЛО выключен. Найти изображение на экране ЭЛО.



32. На входе вертикального отклонения Y ЭЛО действует синусоидальное напряжение. На входе горизонтального отклонения ЭЛО действует напряжение, представленное в задании. Генератор развертки ЭЛО выключен. Найти изображение на экране ЭЛО.



33. Проводим при нормальных условиях поверку цифрового вольтметра класса точности 2,5/1,5. Результаты испытаний цифрового вольтметра в контрольных точках диапазона измерений приведены в таблице.

Принять решение о годности прибора к дальней эксплуатации – **Годен/Не годен**

Контрольные точки диапазона измерений, В	0,000	5,000	10,000	15,000	20,000
Действительное значение измеряемой величины, В	0,171	5,283	9,739	14,781	19,689
Абсолютные погрешности, В					

34. Источники погрешностей цифровых частотомеров.

35. АЦП кодо-импульсные, структурная схема, точность, быстродействие.

36. Имеем магнитоэлектрический измерительный механизм с током полного отклонения **Иполн. откл.**, номинальным сопротивлением обмотки рамки **Ррамки**, предельным отклонением сопротивления обмотки рамки от номинального значения **до,п, Ррамки**. Рассчитать значение добавочного сопротивления **Рдобав** для получения вольтметра с диапазоном показаний **0-Унорм**. Предельное отклонение значения добавочного сопротивления от номинального значения **до, добав.**

Найти предельное значение основной погрешности вольтметра **до,п**, вызванной отклонениями сопротивлений **Ррамки** и **Рдобав** от номинальных значений.

Результаты внести в таблицу.

Иполн. откл.	Ррамки	до,п, Ррамки	0-Унорм	Рдобав	до, добав	до,п
0,1 мА	1кОм	5,0%	10В		0,05%	

37.Имеем магнитоэлектрический измерительный механизм с током полного отклонения **Иполн. откл.** , номинальным сопротивлением обмотки рамки **Ррамки**, предельным отклонением сопротивления обмотки рамки от номинального значения **до,п, Ррамки** . Рассчитать значение шунтирующего сопротивления **Ршунта** для получения амперметра с диапазоном показаний **0-Инорм**. Предельное отклонение значения шунтирующего сопротивления от номинального значения **до, шунта**.

Найти предельное значение основной погрешности амперметра **до,п**, вызванной отклонениями сопротивлений **Ррамки** и **Ршунта** от номинальных значений
Результаты внести в таблицу.

Иполн. откл.	Ррамки	до,п, Ррамки	0- Инорм	Ршунта	до, шунта	до,п
1мА	1кОм	0,05%	10А		0,05%	

38.Усилитель с последовательной отрицательной обратной связью по напряжению с коэффициентом усиления $K_y = K/(1+K\beta)$, где **К**- номинальный коэффициент усиления собственно усилителя, **β** – номинальный коэффициент передачи звена обратной связи. Предельные относительные значения отклонений от номинальных значений **К** и **β**: **δК,п** и **δβ,п** указаны в таблице. Найти номинальное значение **Ку** и предельное отклонение **Ку** от номинального значения **δКу,п**, вызванное отклонениями от номинальных значений **К** и **β**.

Результаты внести в таблицу.

К	β	δК,п	δβ,п	Ку	δКу,п
10 000	0,0001	+/- 1%	+/-0,1%		

- 39.Источники погрешностей результатов измерений аналоговых осциллографов.
- 40.Источники погрешностей результатов измерений цифровых осциллографов.
- 41.Как проводится калибровка амплитуды и длительности в осциллографах?
- 42.АЦП с двухтактным интегрированием, структурная схема, точность, быстродействие.
- 43.Как проводится измерение мгновенных значений и длительности исследуемого сигнала?
- 44.Класс точности цифровых измерительных приборов?
- 45.Погрешность дискретности измерительных приборов.
- 46.Методы аналого-цифрового преобразования (АЦП).
- 47.АЦП время-импульсные, структурная схема, точность, быстродействие.
- 48.АЦП частотно-импульсные, структурная схема, точность, быстродействие.
- 49.АЦП кодо-импульсные, структурная схема, точность, быстродействие.
- 50.Генератор развертки в аналоговых осциллографах, назначение, свойства, источники погрешностей.
51. Чем систематическая погрешность результата измерения отличается от случайной?
- 52.Что такое доверительный интервал и доверительная вероятность?
- 53.Приведите примеры систематических и случайных погрешностей?
- 54.Примеры законов распределения случайных погрешностей: закон равномерной плотности, нормальный закон .
- 55.Как можно суммировать независимые случайные величины?
- 56.Какой вывод делает центральная предельная теорема теории вероятностей?

Материалы для проверки остаточных знаний

1. Абсолютная погрешность в классической метрологии определяется или обозначается как:

Ответы:

А) $X - X_{\text{и}}$ Б) $X_{\text{и}} - X_{\text{в}} \approx (X - X_{\text{д}})$

Верный ответ: А, В

2. Абсолютная погрешность в классической метрологии обозначается как:

Ответы:

А) $\approx (X - X_{\text{д}})$ Б) ΔB В) δ

Верный ответ: А, Б

3. Относительная погрешность в классической метрологии обозначается как

Ответы:

А) $\approx (X - X_{\text{и}})$ Б) $100 \cdot \Delta / X$ (%) В) $|X_{\text{и}} - X|$

Верный ответ: Б

4. Приведенная погрешность обозначается как:

Ответы:

А) γ Б) $X_{\text{и}} - X_{\text{в}}$ В) $100 \cdot \Delta / X_{\text{н}}$ (%)

Верный ответ: А, В

5. Запишите результат $47,11 \cdot 10^{-9} \text{В}$ с использованием дольных или кратных единиц.

Ответы:

А) 47,11 нВ Б) 47,11 мВ В) 47,11 Нв

Верный ответ: А

6. Запишите результат с использованием кратных или дольных единиц: $9,15 \cdot 10^6 \text{ Ом}$

Ответы:

А) 9,15 кОм Б) 9,15 МОм В) 9,15 мОм

Верный ответ: Б

7. К электрическим физическим величинам относятся:

Ответы:

А) ток Б) индуктивность В) давление

Верный ответ: А, Б

8. Выберите НЕВЕРНУЮ запись ответа.

Ответы:

А) $I = (20,00 \pm 0,015) \text{ мА}; P = 1$ Б) $C = (73,4 \pm 3,7) \text{ пФ}; P = 1$ В) $L = (5,79 \pm 0,125) \text{ мкГн}; P = 1$

Верный ответ: В

9. Выберите ВЕРНУЮ запись ответа.

Ответы:

А) $\theta = (57,8 \pm 1,34)^\circ \text{С}; P = 1$ Б) $U = (11,75 \pm 0,29) \text{ В}$ В) $R = (1174 \pm 10,15) \text{ кОм}; P = 1$

Верный ответ: А

10. Относительная погрешность обозначается как:

Ответы:

А) δ Б) $X_{\text{и}} - X_{\text{в}}$ В) $\delta \approx 100 \cdot \Delta / X$ (%)

Верный ответ: А, В

11. Погрешность результата измерения может содержать следующие составляющие:

Ответы:

А) основную Б) случайную В) объективную

Верный ответ: А, Б

12. Какие погрешности следует учесть при использовании мультиметров в режиме измерения напряжения на постоянном токе?

Ответы:

А) инструментальную Б) округления В) частотную

Верный ответ: А, Б

13. Класс точности показывает:

Ответы:

- А) Предельно-допустимую приведенную погрешность
- Б) Максимально возможную погрешность взаимодействия
- В) Предельно-допустимую методическую погрешность

Верный ответ: А

14.Основная погрешность- это погрешность при:

Ответы:

- А) Нормальных условиях
- Б) Рабочих условиях
- В) Условиях хранения

Верный ответ: А

15.Дополнительная погрешность – имеет место при:

Ответы:

- А) Нормальных условиях
- Б) Рабочих условиях
- В) Условиях хранения

Верный ответ: Б

16.Что может вызвать дополнительную погрешность при измерении напряжения

Ответы:

- А) Температура
- Б) Состояние здоровья экспериментатора
- В) Неправильное подключение вольтметра к источнику измерения

Верный ответ: А

17.Прямые измерения:

Ответы:

- А) Экспериментатор расположен прямо перед отсчетным устройством средства измерений
- Б) Результат получается непосредственно из опытных данных
- В) Погрешность прямых измерений прямо-пропорциональна измеряемой величине

Верный ответ: Б

18.Косвенные измерения:

Ответы:

- А) Экспериментатор расположен неудобно относительно отсчетного устройства средства измерений и вынужден пользоваться вспомогательными средствами, чтобы отсчитать результат
- Б) Результат находится на основании известной зависимости между результатами прямых измерений и искомой величиной
- В) Результат измерения обязательно сравнивается с результатом более точного средства измерений

Верный ответ: Б

19.Единство измерений это:

Ответы:

- А) все измерения проводят одним и тем же прибором;
- Б) измерения проводят в одном месте;
- В) результаты измерений выражены в произвольных единицах физических величин;
- Г) результаты измерений выражены в узаконенных единицах измерений;
- Д) погрешности измерений указаны обязательно в абсолютной форме.

Верный ответ: Г

20.К какому виду измерений можно отнести измерение вольтметром напряжения:

Ответы:

- А) прямое;
- Б) косвенное;

- В) совокупное;
Г) совместное;
Верный ответ: А

II. Описание шкалы оценивания

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "продвинутого" уровня. Ответы даны верно, четко сформулированные особенности практических решений

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "базового" уровня. Большинство ответов даны верно. В части материала есть незначительные недостатки

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "порогового" уровня. Основная часть задания выполнена верно.

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Работа не выполнена или выполнена преимущественно неправильно

III. Правила выставления итоговой оценки по курсу

Оценка определяется по результатам успеваемости студента в течение семестра в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ» на основании семестровой составляющей.